



VIVAX
METROTECH

vCam WiFi Adapter

Technisches Datenblatt V1.0



vCam Mobile Controller App

Standorte weltweit

World Headquarters, United States of America

Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

T/Free : 1-800-446-3392

Tel : +1-408-734-3880

Fax : +1-408-904-4964

Webseite : www.vivax-metrotech.comE-Mail : SalesUSA@vxmt.com

Central/South America and the Caribbean

Ventas para América Latina

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

T/Free : 1-800-446-3392

Tel : +1-408-734-3880

Fax : +1-408-743-5597

Webseite : www.vivax-metrotech.comE-Mail : LatinSales@vxmt.com

Canada

Vivax Canada, Inc.

41 Courtland Ave Unit 8, Vaughan, ON L4K 3T3, Canada

Tel : +1-289-846-3010

Fax : +1-905-752-0214

Webseite : www.vivax-metrotech.caE-Mail : SalesCA@vxmt.com

United Kingdom

Vivax-Metrotech Ltd.

Unit 1, B/C Polden Business Centre, Bristol Road, Bridgwater, Somerset, TA6 4AW, UK

Tel : +44(0)1793 822679

Webseite : www.vivax-metrotech.co.ukE-Mail : SalesUK@vxmt.com

France

Vivax-Metrotech SAS

Technoparc - 1 allée du Moulin Berger, 69130 Ecully, France

Tel : +33(0)4 72 53 03 03

Fax : +33(0)4 72 53 03 13

Webseite : www.vivax-metrotech.frE-Mail : SalesFR@vxmt.com

Germany

Metrotech Vertriebs GmbHAm steinernen Kreuz 10a
D-96110 Schesslitz

Tel : +49 9542 77227-43

Webseite : www.vivax-metrotech.deE-Mail : SalesEU@vxmt.com

China

Vivax-Metrotech (Shanghai) Ltd.Building 10, Lane 1158 Zhongxin Rd.,
Songjiang District, Shanghai, China, 201615

Tel : +86-21-5109-9980

Fax : +86-21-2281-9562

Webseite : www.vivax-metrotech.comE-Mail : SalesCN@vxmt.com.cn

A. Bestimmungsgemäße Verwendung

	Beschreibung
Verwendung	Der vCam WiFi Adapter (WFA) ist kompatibel mit allen Vivax-Metrotech Haspeln mit HD-Kamerakopf, um Videos von der Haspel zur VMC-App (vCam Mobile Controller) zu streamen. Wenn die Verbindung zur VMC-App hergestellt ist, steuert die App alle Funktionen der Kamerahaspel, einschließlich Beleuchtung, Zurücksetzung des Meterzählers*, Sondenfrequenzen, Texteingabe und Erfassung von Audiokommentaren.
Systemkomponenten	vCam WiFi Adapter (inkl. Zubehör siehe Lieferumfang) Tablet oder Smartphone (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Ausführen der VMC-App

Lieferumfang

					
vCam WiFi Adapter	Zubehörtasche	Kugelhalterung	Schnellwechselhalterung mit Schrauben	Netzteil (landesspezifische Ausführung)	USB-C Ladekabel
					
Verbindungskabel an MX-Haspel	Verbindungskabel an CP-Haspel	3 x Halteclips für Verbindungskabel	2 x Klettverschluss	Handbuch	Kurzanleitung

B. vCam WiFi Adapter

	Beschreibung
Modellname	vCam WiFi Adapter (vCam WFA)
Modellnummer	VX114-3
Abmessungen	WiFi Adapter: 115 x 66 x 137 mm (LxBxH) WiFi Adapter mit Kugelhalterung: 115 x 66 x 173 mm (LxBxH)
Gewicht	WiFi Adapter: 0,66 kg WiFi Adapter mit Kugelhalterung: 0,69 kg
Schutzklasse	IP67
Display	Keines. Anzeige über das Endgerät, auf dem die VMC-App betrieben wird
Stromversorgung	Der USB-C-Netzteil mit 65 W versorgt das Gerät mit Strom und lädt den Akku auf.

Batterie	• Interner Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar • Bis zu 6 Stunden intermittierende Nutzung bei 3-stündiger Ladezeit
Batterieanzeige	• LED-Batteriestatusanzeige mit 4 Segmenten • Statusanzeige leuchtet grün, wenn der WFA eingeschaltet ist • Die VMC-App zeigt ebenfalls den Batteriestatus des Adapters an
Dateiformat	MP4-Video und JPEG-Bildaufnahme
Auflösung	• 1080p 30FPS • 720p oder 480p in den App-Einstellungen auswählbar
Speicher	• USB-A-Anschluss für Wechseldatenträger mit bis zu 128 GB • VMC-App – Aufzeichnung direkt auf das Tablet oder Smartphone • Kopieren von Dateien auf den USB-Anschluss des WFA oder Tablets
WiFi	60 m Reichweite
Sondenfrequenzen	512Hz, 640Hz oder 33kHz über die App auswählbar
Temperaturbereich	Lagerung: -20°C bis +70°C Benutzung: -10°C to +50°C
Betriebssystem	Firmware-Updates werden über die VMC-App bereitgestellt
Zubehör	Kamerakopf-Testkabel

C. Versandmaße und Versandgewicht (ungefähre Angaben)

Modell	Versandmaße und -gewichte
vCam WiFi Adapter	WiFi-Adapter: 360 x 245 x 125mm (LxBxH) WiFi-Adapter mit Lieferumfang: 2,3kg

D. Garantie

	Beschreibung
Garantiezeitraum	• Ein Jahr • Optional verlängerbarer Zeitraum

E. Haftungsausschluss

Die Spezifikationen und Verfügbarkeiten von Produkten und Zubehör können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler oder an das nächste Vivax-Metrotech Service-Center.

Alle Abmessungen und Gewichte sind ungefähre Werte und können abweichen.

*Die Angaben des Meterzählers sind nur ungefähre Werte. Bei der Sondenortung mit einem Ortungsgerät ist stets Vorsicht geboten.